



iiyama ホーム	製品一覧	スペシャルサイト	サポート情報	お知らせ
<b>製品情報</b> PRODUCTS				
旧製品				
iiyamaホーム > 生産終了製品 >				
ProLite T1531SR				
				
モデル名		ProLite T1531SR-W1/B1		
タイプ		15型スタンドタイプ		
対応OS		Windows® XP、Vista、7、Mac OSX ※3 (Win8/8.1は基本動作確認済み 一部制限がある場合あり)		
タッチパネル	方式	抵抗膜方式		
	表面処理	アンチグレア (透過率80%)		
	通信方式	USB/RS-232C (Combo)		
液晶パネル	サイズ	対角：38cm(15型)		
	最大表示範囲	水平：304mm×垂直：228mm		
	画素ピッチ	水平：0.297mm×垂直：0.297mm		
	視野角	水平140°、垂直125°		
	応答速度	8ms		
	輝度※1	200cd/m <sup>2</sup>		
コントラスト比※1		500 : 1 (標準)		
最大表示色		約1,670万色		
走査周波数		水平：31.5～60.2kHz 垂直：56～75Hz		
表示可能解像度		1024×768 (最大)		
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応		
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ		
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ		
入力端子	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性		
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性		
	映像 (デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠		
	入力音声信号	0.5Vrms (最大)		
音声入力コネクタ		Φ3.5mmステレオミニジャック		
ヘッドホン端子		-		
入力電源		AC100～240V 50/60Hz		
消費電力	標準※2	20W (標準)		
	パワーマネジメントモード時※2	2W (最大)		
スピーカー		1W (最大) ×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)		351 (幅) ×306 (高) ×201 (奥行) mm		
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)		4.8kg (スタンドなし 3.1kg)		
梱装箱サイズ 総重量		415(幅)×290 (高)×370(奥)mm/7.2kg		
角度調節範囲		上下方向-5°～90°		
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件		動作時：温度0～40℃ 湿度20～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90% (結露なきこと)		
PCリサイクル		非対応		
RoHS 6物質		閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応		 <a href="#">グリーンマーク</a>		
保証期間		1年間無償保証		
適合規格		CE、TUV-Bauart、Gost-R、VCCI-B		
付属品	信号ケーブル	電源コード (1.8m) /D-SUBミニ15ピンケーブル (1.8m) / DVI-Dケーブル (1.8m) /RS232Cケーブル (1.8m) / USBケーブル (1.8m) /オーディオケーブル (1.8m)		
	その他	ケーブルカバー固定ネジ / クイックスタートガイド/保証書 (クイックガイド裏面) / タッチスクリーンドライバードиск		
JANコード	ホワイト	PLT1531SR-W1 : 49485701110704		
	ブラック	PLT1531SR-B1 : 49485701110711		

※1 標準：タッチパネル装着時

※2 USB/オーディオ周辺機器未接続時

※3 同梱のタッチドライバーCDをインストールください。

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



## iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



## テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



## iiyama液晶デジタルサイネージ

## ProLite LHシリーズ

## 液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



## 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

## ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

## サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

## 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

## 初めてご利用の方

BITO/パソコンとは?  
メルマガ登録  
アフィリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認